



FLASHの特定の領域をEraseする

2020年11月19日 10:00


"View → Target Configurations" と選択し、Target Configurationsウィンドウを開きます。




Target Configurationsウィンドウから、デバイスに接続するためのccxmlファイルを選択し、右クリックから"Launch Selected Configuration"を選択します。




デバッグパースペクティブに切り替わりますので、接続するCPUを選択し、右クリックから
"Connect Target"を選択し、デバイスに接続します。



続いて"Tools → On-Chip Flash"を選択し、On-Chip Flashウィンドウを開きます。



このOn-Chip FlashのErase Settingから、"Selected Sectors Only"を選択し、Eraseしたいセクターのみ選択します。



この状態で、"Run → Load → Load Program.."から書き込みたいoutファイルを選択し書き込むと、
指定されたSectorのみEraseし書き込みが行われます。

